



## Klemmgehäuse

## RAK-H-M

für Fühler

### Anwendung

---

Für die Verbindung des aus einem Schutzrohr kommenden Fühlerkabels mit einem Verlängerungskabel.

### Bestellung und Lieferung

---

Bei Bestellung sind Name und Typenbezeichnung anzugeben.

Kabelverschraubung und Klemmenleiste sind bei Lieferung dem Gehäuse lose beigelegt.

<i>Typ</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Bezeichnung</i>
RAK-H-M	S55700-P131	Klemmgehäuse

### Ausführung

---

Das Klemmgehäuse besteht aus einem RAK-TW-Gehäuse, einer Kabelverschraubung und einer 3-poligen Klemmenleiste. Es ist für die Montage auf ein Schutzrohr der Typenreihen ALT-S.... und ALT-D.... konstruiert.

## Montagehinweise

Das Klemmgehäuse wird auf das Schutzrohr aufgesteckt und mit einer Schraube gesichert.

## Technische Daten

Gehäuse	Schutzart, wenn auf Schutzrohr montiert	IP43 nach EN 60 529
	Gehäusefarben	
	Unterteil	RAL 7001 (dunkelgrau)
	Oberteil	RAL 7035 (hellgrau)
Elektrische Anschlüsse	Klemmenleiste, mehrpolig	
	Schraubklemmen für Leiterquerschnitt von	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	Klemmenanzahl	3
	Kabelverschraubung	M16 x 1,5 mm
Gewicht	mit Verpackung	0,158 kg

## Maßbilder (Maße in mm)

