



| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ REFLECT DIGITAL 2.0 DVB-T2</b> |  |
|--|--|
| <b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                               |  |
| Диапазон принимаемых частот                                  | 177,5-866 МГц  |
| Полная поддержка   | DVB-T/T2, SD/HD MPEG2/MPEG4, AVC, H.264  |
| Стандарт приемника   | DVB-T2/T   |
| Демодуляция  | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM   |
| Прямое исправление ошибок                                    | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, автоматически  |
| Защитный интервал  | 1/4,1/8,1/16,1/32,1/128 L  |
| FFT режим  | от 1К до 32К   |
| Чипсет   | Mstar 7T01   |
| Тюнер  | Rafael Micro 836   |
| Демодулятор  | MSB 1236   |
| <b>ИНТЕРФЕЙС</b>   |  |
| Передняя панель  | USB гнездо для обновления ПО и проигрывания мультимедиа, кнопки управления, LED-дисплей                  |
| Задняя панель  | HDMI выход (v. 1.4): 576i, 576p, 720p и 1080i,1080P, RCA x2, CVBS, Разъем питания 5B/1,5A, IEC разъем    |
| <b>МУЛЬТИМЕДИА</b>   |  |
| Фото   | JPEG, BMP, PNG   |
| Аудио  | MP3, AAC (.mp3, .m4a)  |
| Видео  | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, AVI, MPG, DAT, VOB, DIV, MOV, MKV, MJPEG, TS, TRP                             |
| Особенности  | Поддерживает проигрывание звукового потока в формате DolbyDigital при использовании функции медиа-плеера |

Если Вы не нашли ответа на вопрос, который искали - позвоните нам, а мы Вам поможем

[www.dvbmarket.ru](http://www.dvbmarket.ru)

8(499)110-30-36 (без выходных, с 9:00 до 21:00)

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ REFLECT DIGITAL 2.0 DVB-T2</b> |   |
|--|---|
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>                             |   |
| Автоматическое сканирование каналов                          | Да  |
| Поддержка многоязычных субтитров                             | Да  |
| Поддержка телетекста   | Да  |
| Родительский контроль  | Да  |
| Металлический корпус   | Да  |
| <b>ДРУГОЕ</b>  |   |
| Размеры ресивера   | 165мм x 110мм x35мм   |
| Сайт производителя   | <a href="http://www.reflect.club/">http://www.reflect.club/</a>                     |
| <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>                                     |   |
| Приемник   | 1 шт  |
| Пульт ДУ   | 1 шт  |
| Батарейки  | 2шт (AAA)   |
| Руководство по эксплуатации                                  | 1 шт  |
| Гарантийный талон  | 1 шт  |
| Особенности  | Требуется покупка соединительного шнура для подключения приставки (HDMI, 3RCA-3RCA) |

Если Вы не нашли ответа на вопрос, который искали - позвоните нам, а мы Вам поможем

[www.dvbmarket.ru](http://www.dvbmarket.ru)

8(499)110-30-36 (без выходных, с 9:00 до 21:00)